



Référence : MC2/TR/APP/00141

Version : 01.02/FR Phase ou Palier <sup>(1)</sup> : Non phasé État : Approuvé

Type : UM Produit : M9600 - M2600 Cat : Externe

Soc. : AIRBUS DS Ref. Ext. : PS11480AFRAB01

Titre : **TPH900 - AIDE MÉMOIRE**

Résumé / Commentaires :

(1) Seuls Poséidon et le référentiel général du service Customer Documentation font foi pour les versions système applicables.

Toutes versions système TDM et IP.

TOTAL  
8

Mots clefs :

Avertissement : *En l'absence d'indication contraire, cette nouvelle édition annule et remplace l'édition précédente qui doit être détruite, ainsi que les copies faites à vos collaborateurs.*

La Version / Édition précédente n'est pas obsolète.

Préparé par : Date : Approuvé par : Date : Autorisé par : Date :

AUTEUR :  
F. DORVAL 02/04/15  
DOCUMENTALISTE :  
N. APPERT  
RESPONSABLE DOCUMENTATION :  
B. MARTINEZ

RESPONSABLE SIVM :  
P. CHAILLOT  
RESPONSABLE SIVM :  
P. CHAGNOT

RESPONSABLE PROJET OU AFFAIRE :  
T. DENIAUD

# DOCUMENTS CONNEXES

## DOCUMENTS APPLICABLES

Guide de Rédaction d'un Document Exploitant  
PMR/GEN/MEG/00055 01.01/FR

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Sans objet

## PAGE D'ÉVOLUTION INTERNE

VERSION	DATE	COMMENTAIRES	CHAPITRE CONCERNÉ	AUTEUR
01.01/01 (AFRAA01P)	12/12/13	Création du document.	Tous	J. BARRE
01.01/FR (AFRAA01)	08/09/14	Prise en compte des annotations Poséidon faites sur le document MC2/TR/APP/00141/01/01/01.	Tous	F. DORVAL
01.02/FR (AFRAB01)	02/04/15	Ajout des icônes pour les communications chiffrées et non chiffrées.	Tous	F. DORVAL

PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE



## Description des principales icônes

Icônes	Description	Icônes	Description
	Inscription		Communication Mode téléphonique Mode Direct Mode Relayé Mode IDR Mode privé
	Niveau de champ		État de charge de la batterie
	Renvoi d'appel actif		SMS ou Status reçu(s)
	Appel manqué ou rejeté		Bluetooth actif
	GPS :		Homme mort :
	Activé, signal verrouillé		• fonction non activée (icône clignotante)
	Activé, signal non verrouillé		• fonction activée (icône fixe)
	Désactivé		Clavier verrouillé
	Tower communication (selon option)		Rotacteur :
	Terminal abonné		Mode volume
	Terminal non abonné		Mode canal (01 à 20)
	Mode d'écoute :		Rotacteur verrouillé
	Privatif		Profils :
	Silence + Privatif		Micropoire
	Silence + Collectif		Voiture
	Accessoires seuls		Bluetooth
	Chiffrement :		Profil utilisateur X
	Communication non chiffrée		Communication chiffrée avec clé de surchiffrement de 0 à 9
	Communication chiffrée		



PS 11480AFRAB01  
MC2/TR/APP00141 01.02/FR




## Premiers pas avec votre terminal



## Prise en main

### Installez la batterie


- 1 Faites glisser les taquets de verrouillage supérieurs de la batterie dans les emplacements de verrouillage du terminal
- 2 Appuyez sur la partie inférieure de la batterie en la mettant en place, jusqu'à ce qu'un clic soit audible



### Installez l'antenne

Faites tourner l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'emplacement dédié au sommet du terminal

### Allumez le terminal

- 1 Appuyez de manière prolongée sur la touche  jusqu'au déclenchement du vibreur
- 2 Saisir le code PIN (en option) puis appuyez sur **{OK}**

*Remarque: Le code initial est 0000.*

*Remarque: Cet Aide Mémoire vous aidera lors des premières utilisations de votre terminal. Tous les détails concernant l'utilisation du terminal figurent dans le Guide d'Utilisation (PS11479).*

## Passer et recevoir des appels

### Passer un appel

#### Appel privé

- 1 Depuis l'écran d'accueil, composez l'adresse du correspondant
- 2 Sélectionnez *Opt.*→**Appeler**→*Entrer*

#### Appel téléphonique (PABX)


*Remarque: le terminal doit avoir été préalablement autorisé et préconfiguré pour effectuer cette opération*

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur [touche-zéro].  
Le symbole + s'affiche
- 2 Composez le numéro du correspondant puis *Opt.*
- 3 Sélectionnez **Appeler**→*Entrer*

#### Appel de détresse

Appuyez de manière prolongée sur 

### Recevoir un appel

Appuyez sur 


### Mettre fin à un appel / Rejeter un appel / Retour écran d'accueil

Appuyez de manière prolongée sur 


## Communiquer en mode direct, Répéteur ou Groupe

### Communication

#### Communication en mode DIR ou IDR

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur 
- 2 Sélectionner un type de communication (DIR ou IDR) puis *Entrer*
- 3 Sélectionner le type de numérotation (privée ou absolue) puis *Entrer*
- 4 Sélectionner un élément dans la liste puis *Ok*
- 5 Sélectionner **Entrer**→*Entrer*

#### Communication en mode groupe

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur 
- 2 Sélectionnez **Grp** ou **Conf**→*Entrer*→**Lister**→*Entrer*
- 3 Sélectionner un groupe puis *Ok*→**Entrer**→*Entrer*

## Envoi de messages (Texte ou Status)

### Envoyer un message

- 1 Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez *Menu*→**Messages**→*Entrer*→**Nouvel envoi**→*Entrer*
- 2 Sélectionnez une application de messagerie puis *Ok*
- 3 Composez votre message  
**Ou**  
sélectionnez un status puis *Adr.*
- 4 Sélectionnez **n° destinataire**→*Entrer* puis composez un numéro de destinataire  
**Ou**  
sélectionnez **Abc**→*Entrer* puis choisir un numéro dans un répertoire  
**Ou**  
sélectionnez **Groupe**→**Entrer** puis composez un numéro de groupe
- 5 Si la priorité est définie, sélectionnez *Ok*  
**Ou**  
si la priorité n'est pas définie, sélectionnez *Opt.*→**Envoyer**→*Ok*